

## DCN-WDV-D 具有投票功能的无线讨论装置



- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 可以用作代表装置或主席装置
- ▶ 独立电池组，方便更换和充电
- ▶ 先进省电技术
- ▶ 对电磁干扰的敏感性较低
- ▶ 自动关闭话筒
- ▶ 自动搜索网络
- ▶ 超出范围时自动关闭

对于与会人员而言，会议系统中最重要的组成部分是讨论装置。在秉承新一代 DCN 讨论装置优雅设计的基础上，博世推出了全新系列的无线讨论装置，它们不仅拥有令人眩目的造型，同时还提供了无与伦比的卓越性能。

任何时候都能确保获得最高的语音清晰度。此无线讨论装置采用 2.4 GHz 的操作频段(无需许可证)，拥有超高的信噪比和优异的天线差异性，能够产生卓越的声音效果。这意味着信号可以沿多种传播路径传输，确保实现最佳的信号接收。系统具有抗干扰保护，不受移动电话、蓝牙设备和 WiFi 网络等其他无线设备的影响。

无线通信意味着需要考虑更多的安全事项。因此，DCN 无线系统和讨论装置采用了多层保护，防止窃听和非授权访问。数字保护功能可确保系统中信息的机密性。

DCN-WDV-D 具有投票功能的无线讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求、听取他人发言以及投票。

它提供了用于连接可插拔话筒的插座( DCN-MICS 和 DCN-MICL ,需要单独订购)。

该装置具有五个投票按钮。投票按钮周围的黄色指示灯用于确认投票选择。

此外，该装置还提供两路耳机连接，即使在背景声音非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。

为了防止产生声学反馈，打开话筒时内置的扬声器即转为静音。如果启用了耳机，耳机音量也会在打开话筒时自动降低，以防止产生声学反馈。

它带有一个插座，用于连接短/长柄的可插拔话筒( DCN-MICS 和 DCN-MICL ,需要单独订购)。

本装置可作为：

- 代表机
- 主席机( DCN-DISBCM 主席按钮，需要单独订购)
- 带有辅助按钮(例如用于召唤服务人员)的代表机

方便的电池维护对无线系统来说非常重要。博世无线讨论装置的其中一个特色就是独立的充电电池组( DCN-WLIION ,需要单独订购)。只需几秒的时间，即可卸下和替换这些锂电池组，为充电安排提供了极高的灵活性。

### 基本功能

#### 控件和指示灯

##### 前部

- 五个投票按钮，按钮周围带有指示灯环
- 装置激活/代表出席指示灯
- 话筒按钮带有红色或绿色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求
- 耳机音量控制按钮

##### 后部

- 超出范围指示灯
- 电池电量不足指示灯

##### 底座

- 隐藏式“De-init”开关
- 模式选择开关(会议代表、主席等)

## 互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米( 0.14 英寸 ) 立体声耳机插孔
- 可由 DCN-WPS 提供直流输入电源( 卸下电池组时可接入 )

## 技术规格

## 电气指标

频率响应	30 Hz - 20 kHz
------	----------------

耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
--------	-----------------

输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆
------	-----------------

## 机械指标

安装	桌面安装
----	------

尺寸( 高 x 宽 x 深 )	
-----------------	--

不含话筒	61 x 190 x 160 毫米( 2.4 x 7.5 x 6.3 英寸 )
------	---

## 重量

不含电池	505 克( 1.11 磅 )
------	-----------------

含电池	720 克( 1.58 磅 )
-----	-----------------

顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
------	----------------

基座颜色	碳黑色 (PH 10736)
------	----------------

## 订购信息

<b>DCN-WDV-D</b> 具有投票功能的无线讨论装置 投票、可插拔话筒、深色基座、无线设备。话筒、装饰边框和电池需要单独订购	<b>DCN-WDV-D</b>
---	------------------

## 硬件附件

<b>DCN-DISBDD</b> 双代表按钮( 10 个 ) 10 副	<b>DCN-DISBDD</b>
---	-------------------

<b>DCN-MICS</b> 可插拔短话筒 长 310 毫米( 12.2 英寸 )，银白色	<b>DCN-MICS</b>
---	-----------------

<b>DCN-MICL</b> 可插拔长话筒 长 480 毫米( 18.9 英寸 )，银白色	<b>DCN-MICL</b>
---	-----------------

<b>DCN-DISR-SR</b> 装饰边框，高光泽，银白色( 每套 10 个 ) 银白色，高光泽，10 个	<b>DCN-DISR-SR</b>
--	--------------------

<b>DCN-DISR-SR</b> 装饰边框，银白色( 每套 10 个 ) 银白色，10 个	<b>DCN-DISR-SR</b>
--	--------------------

<b>DCN-DISR-D</b> 装饰边框，深色( 每套 10 个 ) 黑色，10 个	<b>DCN-DISR-D</b>
---	-------------------

## 订购信息

<b>DCN-DISRMH</b> 装饰边框，金属，高光泽( 每套 10 个 ) 金属，高光泽，10 个	<b>DCN-DISRMH</b>
---	-------------------

<b>DCN-DISRMS</b> 装饰边框，金属，亚光泽( 每套 10 个 ) 金属，亚光泽，10 个	<b>DCN-DISRMS</b>
---	-------------------

<b>DCN-DISBCM</b> 主席按钮( 10 个 ) 10 副	<b>DCN-DISBCM</b>
--	-------------------

<b>DCN-WLIION-D</b> 无线讨论装置电池组 碳黑色，锂电，7.2 VDC，4800 mAh	<b>DCN-WLIION-D</b>
--	---------------------

<b>DCN-WPS</b> 无线讨论装置电源 不适用于某些国家/地区	<b>DCN-WPS</b>
--	----------------

<b>DCN-FCWD10</b> 可容纳 10 个无线会议装置的便携箱 浅灰色，可容纳 10 个无线讨论装置和 2 个充电装置	<b>DCN-FCWD10</b>
---	-------------------

中国大陆联络方式：  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编：200070  
电话：+86 21 63172155  
传真：+86 21 63173023  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话：+852 2635 2815  
传真：+852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn

Represented by